

## Intro:

Er zijn twee soort Slide software versies (firmware) in omloop: “1.10.x” en “2.0.0” of “0.13.8”. Die laatste twee zijn hetzelfde.

Beide firmware varianten zijn lokaal aan te sturen. Echter, bij de 1.10.x moet je zelf het IP adres vinden in je modem waar je de commando's van Slide heen moet sturen. Bij de 2.0.0 versie vindt de app het IP adres automatisch als het goed is.

## Welke versie heeft mijn Slide?

Als de Slide was geïnstalleerd voor April 2024, dan heeft deze hoogstwaarschijnlijk al de laatste firmware versie.

Als je de local api al reeds gebruikte voor je (oude) Slide, dan is deze waarschijnlijk nog niet geupdate. Dit komt omdat de verbinding met de server verbroken werd bij het aanzetten van de local api. Wil je de laatste firmware versie ontvangen, zet je Slide dan weer in 'cloud modus' door twee keer het knopje te drukken. Slide zal zich dan binnen 24 updaten.

Als de Slide nog niet geïnstalleerd is geweest voor April 2024, dan heeft de Slide waarschijnlijk nog een oude firmware versie.

De versies van Slide zijn te vinden in het volgende document. Dit document zal wekelijks worden geupdate. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z44v-7szl9Ywii8P9nXfJN4LI8YqM0o58LklDwKachs/edit?usp=sharing>

## Het lampje van Slide:

- Als het lampje pulseert dan is de Slide gereset en wacht het apparaat totdat iemand ermee verbindt.
- Als het lampje uit is dan is de Slide verbonden met wifi. (Of er is geen stroom toevoer, dan brandt het lampje natuurlijk ook niet).
- De lokale bediening (Local API) kun je inschakelen nadat Slide verbonden is met een wifi netwerk, m.a.w. als het lampje uit is. Je kunt deze aan of uit zetten door het reset knopje kort twee keer in te drukken. Als het lampje 5x kort knippert staat de lokale bediening aan. Als het lampje 2x lang knippert staat de lokale bediening uit. Let er op dat nadat je de lokale bediening aan of uit zet, de Slide even opnieuw opstart. Dit kan 10-20 seconden duren.

Dit is het reset knopje:



## Installatie van Slide

Als Slide was geïnstalleerd voor April 2024, dan heeft deze hoogstwaarschijnlijk de laatste firmware versie en kun je de stappen volgen in de app. Mocht je tegen problemen aanlopen kijk dan hieronder even bij de Troubleshooting.

Als de Slide nog niet geïnstalleerd is geweest voor April 2024, dan heeft de Slide waarschijnlijk nog een oude firmware versie. Je kunt Slide op twee manieren installeren:

1. Je kunt de Slide met de app installeren, maar je komt op een gegeven moment uit bij een scherm waar je het ip adres van Slide moet invoeren. Dit adres moet je zoeken in je router. Kijk of je de naam Slide of Espressif kunt vinden. Voer dit ip adres in en je kunt de installatie voltooien. Als je Slide kunt bedienen ben je in principe klaar. Echter, je Slide heeft nog niet de laatste firmware versie. Wil je deze ontvangen, zet Slide dan in 'cloud modus' door 2x op het knopje te drukken en wacht 24h. Slide zal zichzelf updaten.
2. Je kunt met de app de Slide installeren tot het punt waarop je de lokale bediening aan moet zetten. In de app wordt gevraagd het knopje 2x in te drukken om de lokale bediening in te schakelen. **Doe dit niet en wacht 24h totdat de Slide zichzelf heeft geupdate.** De volgende dag kun je de app openen en de optie selecteren "slide is al aan mijn netwerk verbonden". Omdat Slide is geupdate zal de app deze nu als het goed is automatisch vinden en het ip adres ingeven.

Bij een foutmelding tijdens de **kalibratie**: het lijkt erop dat dit te maken heeft met een verkeerde ping richting de server. Dit kan je verhelpen door tijdens dit installatie de netwerkkabel uit je router te halen, dit zorgt ervoor dat de slide niet kan communiceren met de server en daardoor kan de installatie wel doorgaan. Tijdens de installatie wordt er gevraagd om de Slide in lokale modus te zetten door **twee keer op de reset knop** te drukken, **doe dit niet!!!**

Daarna kan je de internetkabel terug in de router steken. Desgewenst kan je daarvoor nog wel routines instellen in de app, deze worden opgeslagen in de motor en zullen dus blijven werken. Als je de internetkabel terug in de router hebt gestoken dien je 24 uur te wachten tot de laatste updates geïnstalleerd zijn. Na 24 uur kan je de Slide in lokale modus zetten door 2 keer op de reset knop te drukken, de led moet dan 5 keer gaan knipperen. De Slide zou dan te benaderen moeten zijn via de Slide app en kan gekoppeld worden aan apps die de lokale

API gebruiken. Hieronder vallen: Homey, Home Assistant, Domoticz, Homekit en hopelijk ook Fibaro binnenkort.

Alle Slides met firmware versie 2.0 hebben ook Homekit bediening. Deze integratie is eigenlijk nog in beta maar is te gebruiken met de volgende code: 3858-4883.

## Troubleshooting

Op dit moment heeft de laatste iOS versie een grote bug waarmee de app niet opstart. Hier volgt zsm een update voor.

Mocht je een foutmelding krijgen op je android app controleer dan het volgende:

- Zitten je tel en de Slide op hetzelfde wifi netwerk?
- Klopt het ip adres wat je hebt ingevuld in de app, of wat de app zelf heeft aangegeven?
- Knipperde het lampje 5x? Hiermee Staat Slide in Local API mode. Nadat Slide in lokale bediening stand gaat, wacht even 15 seconden totdat het apparaat weer opnieuw is opgestart. Het kan zijn dat Slide nog niet was opgestart nadat de lokale bediening was ingeschakeld.
- Als je meerdere Slides onboard, haal de andere Slides van de stroom waarmee je niet bezig bent.
- TIP: Je kunt altijd een stapje terug in de app, met het pijltje linksboven om de stap te herhalen.
- Mocht dit bovenstaande niet werken, verwijder dan de app volledig en installeer deze opnieuw. Reset de Slide ook volledig door het reset knopje 10 seconden ingedrukt te houden en herstart de onboarding.